



RADIOCOM LT60

AKTİF GÜRÜLTÜ FİLTRELEME
ÖZELLİKLİ PMR446 LİSANSIZ
İŞ VE GÖREV SERİSİ EL TELSİZİ

- Yüksek Batarya Kapasitesi
- Filtreli Yüksek Ses Çıkışı
- Sağlam ve Ergonomik Gövde
- Eller Serbest Özelliği (VOX)
- Lisansız Serbest Kullanım



Geniş
Görüşme Mesafesi



Gelişmiş
Gürültü Filtreleme



Uzun
Görüşme Süresi

LT60

RADIOCOM

PMR446 LİSANSSIZ EL TELSİZİ

Genel Özellikler

- Geniş Kapsama Alanı
- Aktif Gürültü Filtreleme
- Yüksek Batarya Kapasitesi
- Uzun Bekleme Süresi
- Eller Serbest (VOX)
- Meşgul Kanal Kilidi
- PC ile Programlanabilir
- Program Şifreleme Özelliği
- Yüksek ve Temiz Ses Çıkışı
- Gönderme Süre Sınırlama
- Tarama Özelliği
- Susturma Seviye Ayarı
- Sesli Kanal Anonsu
- Ses Karıştırma (Scrambler)
- Batarya Koruma Fonksiyonu

Teknik Özellikler

Gönderme

Alma

Model	TC-6000	RF Çıkış Gücü	0.5W	Alma Hassasiyeti	0.2µV
Frekans Bandı	446.0000 - 446.1000	Modülasyon Tipi	11KΦF3E	Yan Kanal Seçiciliği	65dB
Kanal Sayısı	16	Modülasyon Bozulması	<%5	Meşgul Edilen Band	≤8KHz
Çalışma Modu	Simpleks	Yan Kanal Gücü	≥65dB	Çektiği Akım	Bekleme 55mA, Alma 150mA
Modülasyon	FM	Ses Tepkimesi	+6.5~-14dB	Referans Frekans	26.000MHz
Frekans Kararlılığı	±0.5ppm	Azami Sapma	≤±2.5KHz	İntermodülasyon	≥60dB
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ +60°C	İstenmeyen Yayın	≤7.5µV	İstenmeyen Yayın	≥55dB
Çalışma Voltajı	7.4V DC Batarya 220VAC-13.8V DC	Modülasyon Gürültüsü	<-40dB	Ses Tepkimesi	+7 ~ -12.5KHz
Boyutlar	132mm*56mm*35mm	Aracı Hassasiyet	8-12mV	Ses Bozulması	<%5
Ağırlık	228gr	Çektiği Akım	≤1200mAh	Ses Çıkış Gücü	1W

Kullanım Alanları:

Gürültülü Ortamlı Fabrikalar, Üretim Tesisleri, Eğlence Mekanları, Restoranlar, Oteller, Alışveriş Merkezleri, Tatil Köyleri, Güvenlik Ekipleri ve her türlü gürültülü çalışma ortamları.

Standard Aksesuarlar



Batarya



Masaüstü Şarj Cihazı



Adaptör



Kemer Klipsi



El Askısı

YETKİLİ BAYİ

