

RADIOCOM



LT20

PMR446 Lisanssız El Telsizi

- PMR446 Lisanssız Frekans Bandı
- 16 Kanal Seçme Anahtarı
- CTCSS ve DCS Kodlama
- Dahili El Feneri
- Batarya Tasarrufu
- Meşgul Kanal Kilidi
- VOX Özelliği (Eller Serbest)
- Acil Durum Sireni (Alarm, SOS)
- Sesli Batarya Durum Anonsu
- Kanal Tarama Fonksiyonu
- Temiz ve Yüksek Ses Çıkışı
- Yüksek Kapasite Li-Ion Batarya (3600mAh)

LT20

RADIOCOM

PMR446 Lisanssız El Telsizi

Teknik Özellikler:

GENEL	Frekans Bandı	446.0000 - 446.1000MHz
	Kanal Kapasitesi	16 Kanal
	Çalışma Voltajı	3.7V DC Nominal
	Batarya Tipi	Li-Ion (3600mAh)
	Çalışma Sıcaklığı	-20°C ila +50°C
	Anten Empedansı	50Ω
	Çalışma Modu	Simpleks (Direkt Mod)
	Ebatlar	99*53*34mm
	Ağırlık	165gr (yüksek kapasite batarya ile)
ALMA	Alma Hassasiyeti	≤0.2μV (12dB SINAD)
	Frekans Kararlılığı	≤2.5ppm
	Kullanılan Bant Genişliği	≤12.5KHz
	Yan Kanal Seçiciliği	≥65dB
	Aracı	≥55dB
	Ses Çıkış Gücü	>500mW
	Ses Frekans Bozulması	≤5% (Tipik)
	Ses Tepkisi	+7~-12.5dB
	Çektiği Akım	55mA Bekleme, 150mA Alma
GÖNDERME	RF Çıkış Gücü	0.5W
	Frekans Kararlılığı	≤2.5ppm
	Modülasyon Tipi	16KFϕ3E
	İstenmeyen Yayınım	≤7.5μW
	Modülasyon Gürültüsü	<-40dB
	Modülasyon Bozulması	<5%
	Modülasyon Sınırı	≤2.5KHz
	Yan Kanal Gücü	≥65dB
	Ses Tepkisi	+6.5~-14dB
	Aracı Duyarlılık	8-12mV
	Çektiği Akım	≤1200mA

Aksesuarlar:



Batarya



Masaüstü Şarj Cihazı



Priz Tipi 5V Adaptör



Şarj Kablosu



Kemer Klipsi

YETKİLİ BAYİ